

**SOYAL**<sup>®</sup>  
ACCESS CONTROL SYSTEM

# AR-331(E)/(EF) 金屬型門禁控制器

**Metal Solid, Hard Security**



# AR-331(E)/(EF) 金屬型門禁控制器

## 產品規格 (125kHz/13.56MHz/雙頻 三種可供選擇)

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A ·ISO15693 ·ISO7816 ·FeliCa™ ·NFC
		— 客製化
感應距離	3-7 cm	1-3 cm
消耗功率	<5W	
通訊介面	RS-485/Ethernet(選購)	
傳輸速率	9600 bps(N,8,1), 10/100M Base T(選購)	
工作電壓	12VDC	
DI輸入(點)	2個開門按鈕/2個門位偵測	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
輸出點	電鎖繼電器, ON/OFF 0.1-600秒	
電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖/數位繼電器訊號	
防破壞開關	微動開關(Form C)	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	16,000(卡片)/500(指紋人數/每人3枚)	
進出記錄	32,000	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes	
樓層管制	樓層64層, 使用者16,000人	
時段管制	63組	
串列通訊輸出	Yes(選購:725L485)	
狀態顯示	2組LED+1組蜂鳴器	
LCD顯示螢幕	無	
萬年曆	Yes(限連網型)	
按鍵材質	觸碰式背光面板	
時段管制	63組	
外殼材質	PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購)	
顏色	金屬銀	
外型尺寸(mm)	158(L)X55(W)X30(H)	
重量(g)	331E:211±10(鐵框)/105±10(塑膠框) 331EF:216±10(鐵框)/110±10(塑膠框)	
指紋模組CPU	331EF:光學模組 331E:No	
拒真率	331EF:<0.001% / 331E:No	
手指存放容量	331EF:1,500 / 331E:No	
認證速度(1:1000)	331EF:<1.5秒 / 331E:No	

## 產品特色



## 產品尺寸 (mm)

