

QR Code 感應式控制器 / 讀頭

AR-837-EL / AR-888-UL



- 掃描QR Code即可輕鬆開門!
- 可支援時效限制或次數限制的QR Code 通行證，具備更高的安全性!
- QR Code圖檔掃描支援在智慧手機上或列印在紙上，搭配V5系列控制器快速掃描QR Code，方便您獲得門禁許可權，不僅可以掃描QR Code，且支援EM、Mifare卡。
- 適用於需要使用定期、短期通行證的場所，例如訪客系統、大樓臨時換證、宿舍、套房管理...等場合。

QR Code 感應式 控制器/讀頭 AR-837-EL/AR888-UL

產品規格				QR Code 感應式控制器 AR-837-EL		
感應頻率	125KHz	13.56MHz	雙頻			
資料傳輸標準	EM Standard 選購 HID Prox Indala Prox	ISO14443A 選購 ISO7816 DESFire FeliCa™ NFC	EM Standard ISO14443A 選購 HID Prox Indala Prox DESFire FeliCa™ NFC			
	感應距離 (取決於Tag 或卡片)	5-15cm	2-5cm	125kHz : 5-15cm 13.56MHz : 2-5cm		
工作電壓	9-24VDC					
消耗功率	<5W					
通訊介面	RS-485 或 Ethernet (選購)					
傳輸速率	9600 bps(N,8,1) 或 10/100M Base T					
環境溫度	0°C to +65 °C					
DI輸入(點)	2個開門按鈕 / 2個門位偵測					
繼電器輸出	警報繼電器 / 電鎖繼電器					
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600秒					
警報動作時間	連動輸出, 1-600秒					
防破壞開關	微動開關(Form C)					
卡片使用人數	16,000					
進出記錄	32,000					
外接門禁讀頭	1組WG端口(支援WG26, WG34)					
一進一出管制	有					
樓層管制	樓層64層, 卡片使用者16,000人					
串列通訊輸出	有					
電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/ WG電鎖/數位繼電器訊號					
狀態指示	6組LED+1組蜂鳴器					
外殼材質	ABS					
按鍵材質	背光橡膠					
時段管制	63組					
操作模式	單機/連線					
其他選購模組	HID卡片感應模組 / AR-MDL-721V:語音模組					
外型尺寸(mm)	133(L)X147(W)X65/30(H)					
重量(g)	395±10					

QR Code 掃描模組規格	
紅外線	Yes
QR Code 掃描模組	
掃描像素	1280x800 pixels
掃描範圍	60 frames/Sec
掃描距離	50 ~ 200 mm
QR Code 解析度	8mil / 0.2mm
視野	Horizontal 42° (水平) Vertical 27° (垂直)

產品規格			QR Code 感應式讀頭 AR-888-UL	
感應頻率	125kHz	13.56MHz		
資料傳輸標準	EM Standard	.ISO14443A .ISO15693 .DESFire .ISO7816 .FeliCa™ .NFC		
		客製化		
感應距離 (取決於Tag 或卡片)	5-10cm	2-5cm		
工作電壓	9-24VDC			
讀/寫 功能	唯讀	讀+寫		
支援的 Tags	EM 4001 EM 4012	MIFARE Ultra Light(10) MIFARE Standard(S50) MIFARE Plus(P60)		
消耗功率	<5W			
通訊介面	WG26, WG34, ABA-II, ASYNC			
傳輸速率	9600 bps (N, 8, 1)			
使用環境	-20°C to +65 °C			
防塵防水等級	IP65			
狀態指示	1組外框雙色LED+1組蜂鳴器			
按鍵材質	K: 觸碰式背光面板 / U: No			
外殼材質	PC 防刮面板			
顏色	黑(可客製化面板)			
產品尺寸 (mm)	US:118(L)X81(W)X9(H)/34(H) EU:88(L)X86(W)X9(H)/34(H)			
重量(g)	120±10 (US), 110±10 (EU)			

產品尺寸

- 明裝孔位
- 埋入式安裝孔位
- 明裝
- 埋入式安裝